

NEU

Die Rohrantriebe mit original elektronischer Endabschaltung:

nur echt mit dem Silberetikett.



BECKER – so einfach geht das.



Das Original: Rohrantriebe für Rollläden und Sonnenschutz mit elektronischer Endabschaltung.

Im Gegensatz zu vielen Kopien ist die elektronische Endabschaltung für unsere Rollladen- und Sonnenschutzantriebe ein echtes Original. Denn nicht nur ihr Aussehen, unverkennbar durch das Silberetikett und den markanten Kopf, machen die elektronischen Antriebe einzigartig. Die Antriebe mit elektronischer Endabschaltung begeistern vor allem durch ihre Intelligenz und ihre Feinfühligkeit: Sie verarbeiten fast 25.000 Lastinformationen pro Minute und regulieren dadurch stets sensibel die Anschlagkraft des Rollladens. So schonen sie nicht nur das Material, sondern die gesamte Anlage. Zudem sorgen die elektronischen

Antriebe für höchste Sicherheit: Sie schalten sofort ab, wenn der Rollladenpanzer auf ein Hindernis trifft oder bei eisigen Temperaturen auf der Fensterbank festgefroren ist. Noch dazu überzeugen sie durch ihren einfachen und schnellen Einbau: Dank der intelligenten Elektronik können die Endlagen bequem automatisch eingestellt werden. Und selbst wenn der Motor bereits eingebaut ist, lassen sich die Endlagen einfach per Knopfdruck neu einlernen. Außerdem kann man ganz leicht mehrere Antriebe ohne Trennrelais parallel steuern und sich so viel Zeit und Schmutz bei der Montage sparen.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Einfache und bequeme Montage
- Mehrere Antriebe ohne Trennrelais parallel schaltbar
- Höhere Sicherheit durch feinfühliges Hinderniserkennung und automatische Sicherheitsabschaltung
- Schonung der gesamten Anlage durch optimale Anpassung des Schließmoments
- Endlagen können jederzeit neu eingelernt werden, selbst wenn der Motor bereits eingebaut ist
- Lebenslang wartungsfrei

Allgemeine Funktionen:

- Universell einsetzbar
- Extrem leiser Lauf
- Verarbeitung von über 25.000 Lastinformationen pro Minute
- Für Rechts- und Linkseinbau gleichermaßen geeignet
- Automatischer Ausgleich der Panzerlänge
- VDE geprüft
- Wiederanlaufschutz gemäß europäischer Maschinenrichtlinie

Technische Daten:

Typen	R 12/17 R und R 12/17 S – R 120/11 S
Antriebsdrehmomente	10 – 40 bei Rollläden; 10 – 120 bei Sonnenschutz
Antriebsdrehzahl	11 bzw. 17 UpM
Betriebsart	(nach VDE 0700 Teil 238) KB 4 Min
Endschalterbereich	64 Umdrehungen
Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Motordurchmesser	45 und 58 mm
Artikelnummern	auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten.

BECKER-Steuerungstechnik
für Komfort und Sicherheit.

BECKER-Antriebe GmbH
Postfach 65
D-35760 Sinn
Telefon +49 (0) 27 72/5 07-0
Telefax +49 (0) 27 72/5 07-110
<http://www.becker-antriebe.de>
info@becker-antriebe.com

BECKER-Antriebe GmbH
Bayernstraße 399
A-5072 Slezenheim
Telefon +43 (0) 6 62/85 21 62
Telefax +43 (0) 6 62/85 21 63
becker-antriebe@eunet.at

BECKER-Antriebe
(Schweiz) AG
Leimgrubenweg 6
CH-4053 Basel
Telefon +41 (0) 61/3 33 04 35
Telefax +41 (0) 61/3 33 04 36



BECKER – so einfach geht das.

Artikel-Nr. 4995 022 003 1_01/00_deutsch



109